

BT-200PA

AMPLIFICADOR MEZCLADOR BETA



Descripción:

El amplificador mezclador de 3 zonas BETA BT-200PA con USB/FM/Bluetooth y una potencia de salida nominal de 200W, es una solución todo en uno con mezclador y amplificador de potencia en un diseño de gabinete estándar de 19", económico pero de alto rendimiento confiable. Integra diferentes fuentes de audio en un amplificador mezclador: 1 entrada de micrófono 6,5 mm y 1-2 AUX línea. Una ranura USB en la parte frontal brinda fácil acceso y operación para el instalador y el usuario final. El amplificador está diseñado con protección completa contra sobrecarga, cortocircuito y alta temperatura para evitar cualquier daño, lo que permite un uso prolongado las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Estos amplificadores son adecuados para aplicaciones en bancos, mezquitas, escuelas, hoteles, restaurantes, centros temáticos y centros comerciales.

Características:

- Amplificador mezclador de potencia de 3 zonas para sistemas de megafonía (PA)
- Amplificador de montaje en rack de 19"
- Potencia nominal 200W
- Salidas de altavoz de 3 zonas a 100V/70V, 4-16 Ω
- Salidas de altavoz de 3 zonas con control de volumen independiente y botón de timbre
- Pantalla digital incorporada con sintonizador FM/USB/Bluetooth
- Entrada Mic1 Jack de 6,5 mm
- Entrada AUX RCA 1-2 línea
- Control de volumen para Mic1-3, botón de timbre y control de volumen de 3 zonas
- Indicadores led de estado.
- Incluye protección contra sobrecarga, corte, cortocircuito y alta temperatura.
- Fuente de poder 220-230V , 50/60 Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	BT-200PA
Tipo	Clase AB
Descripción	Amplificador mezclador de 3 zonas con USB/FM/Bluetooth
Potencia de salida	Potencia nominal 200W (RMS 150W)
Salida de altavoz	70/100V a 4-16 ohmios
Entradas	Entrada Mic1 Jack 6.5 mm, AUX RCA 1-2 línea, 2 XLR combo
Panel frontal	3 interruptores de control de altavoces
Panel trasero	3 salidas de altavoz independientes con conector de tornillo
Respuesta de frecuencia	80 Hz-16 kHz
Poder fantasma	48V con interruptor
THD	<0.1%
Ajuste de volumen independiente	3
Protección	Alta temperatura, cortocircuito, sobrecarga
Fuente de alimentación	220-230V , 50/60 Hz
Dimensión	484 × 405 × 88 mm
Peso	8,0 kilos

www.betaaudio.org